



SL620

Montage- und Schnellstartanleitung

Ausschließlich für DNP-Drucker

Zusammenfassung

Einzelheiten finden Sie im Anwenderhandbuch zur Photo Editing Software, das auf unserer Website

www.dnpphoto.eu,

zum Download bereitsteht.

Kapitel 1

Zusammenfassung	3
Warnhinweise	5
Warnhinweis zum Netzanschluss	5
Für Kunden in Europa	5

Kapitel 2

Montage	6
Packungsinhalt	6
Befestigen des DS-Tmini am Drucker DS620	7

Kapitel 3

Schnellstartanleitung	12
Inbetriebnahme des SL620	12
Änderung der voreingestellten Dialogsprache	12
Druckauftrag erstellen	14
Herunterfahren des SL620	17

Kapitel 4

Behebung von Störungen	18
------------------------------	----

Warnhinweise

Kapitel 1

Zur Verringerung der Brand- und Stromschlaggefahr das Gerät vor Niederschlag und Feuchtigkeit schützen.
Zur Vermeidung eines Stromschlags die Abdeckungen des DS-Tmini und des Druckers nicht öffnen.
Wartungsarbeiten nur durch hierfür qualifiziertes Personal durchführen lassen.

FÜR ERDUNG DES GERÄTS SORGEN.

Zur Trennung der Spannungsversorgung den AC-IN-Stecker ziehen.

Warnhinweis zum Netzanschluss

Ein für Ihr lokales Netz geeignetes Spannungsversorgungskabel verwenden.

1. Zu verwenden sind: das normgerechte (dreileitige) Spannungsversorgungskabel / Stecker für Haushaltsgeräte / falls vorgeschrieben: Stecker mit Schutzkontakten, der den Sicherheitsbestimmungen des betreffenden Landes entspricht.
2. Zu verwenden sind: das (dreileitige) Spannungsversorgungskabel / Stecker für Haushaltsgeräte / Stecker, der den Anschlusswerten (Spannung, Stromstärke) entspricht.

Für Kunden in Europa

Das Produkt darf nicht im Wohnbereich eingesetzt werden.

Es handelt sich um ein Produkt der Störklasse A. Im Wohnbereich kann es Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs verursachen, bei deren Auftreten der Nutzer dazu verpflichtet werden kann, geeignete Maßnahmen zu deren Beseitigung zu treffen.

FIT Engineering S.r.l. erklärt hiermit, dass das Kiosksystem DS-Tmini den Kernanforderungen und weiteren maßgeblichen Bestimmungen der EU-Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG genügt.

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

In Staaten der Europäischen Union existiert im Einklang mit den Anforderungen der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ein System zur gesonderten Einsammlung elektronischer Altgeräte. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.










Montage

Kapitel 2


Packungsinhalt

Zum Lieferumfang gehören:


 <p>DS-Tmini</p>	 <p>Spannungsversorgungskabel</p>	 <p>USB-Kabel</p>
 <p>Rückseitige Halterung mit zwei M3-Schrauben</p>	 <p>Router-Halterung</p>	 <p>Seitliche Halterung vier M3-Schrauben</p>
 <p>Netgear-Router</p>	<p>(Das vorliegende Dokument)</p> <p>Broschüre mit Erläuterungen</p>	

Befestigen des DS-Tmini am Drucker DS620


1. Die beiden unteren Schrauben an der Rückseite des Druckers lösen.
2. Die Router-Halterung von oben her so aufschieben, dass danach die Schlitz zwischen den Schrauben und der Rückwand des DS620 angeordnet sind.
3. Die beiden Schrauben leicht anziehen.




4. Die beiden oberen Schrauben an der Rückwand des DS620 entfernen.
5. Die hintere Halterung behutsam an den Referenzschlitzen ausrichten (die mitgelieferten M3-Schrauben zur späteren Verwendung aufbewahren).
6. Die Halterung durch Anziehen der beiden Schrauben an der Rückseite des DS620 befestigen.




7. Den Router in die dafür vorgesehene Halterung einsetzen.




8. Zum Öffnen der Verriegelung des DS620 den Öffnungshebel betätigen und die Mechanik ca. 10 cm weit herausziehen.
9. Das DS-Tmini behutsam auf den DS620 aufsetzen.
10. Das DS-Tmini nach hinten schieben, bis die beiden Haken an der Vorderseite in der oberen Abdeckung des DS620 einhaken.
11. Den Drucker-Mechanismus behutsam schließen.




12. Mit den beiden M3-Schrauben, die der rückseitigen Halterung beiliegen, diese an der Rückseite des DS-Tmini befestigen.



13. Die beiden seitlichen Halterungen an den Seiten des DS-Tmini befestigen. Dabei ist zu beachten, dass sich die rechte und die linke Seite voneinander unterscheiden und nicht vertauscht werden dürfen.



14. Das USB-Kabel vom DS-Tmini an den Drucker DS620 anschließen.
15. Das Netzkabel an das DS-Tmini und den Router (Anschluss 1 bis 4, NICHT an den blauen Anschluss) anschließen.
16. Das Spannungsversorgungskabel an das DS-Tmini anschließen.
17. Das Spannungsversorgungskabel an den Drucker DS620 anschließen.
18. Das Spannungsversorgungskabel an den Netgear-Router anschließen.



Schnellstartanleitung

Kapitel 3

Sich vergewissern, dass alle Spannungsversorgungskabel (Drucker, Router und DS-Tmini) angeschlossen sind.

Inbetriebnahme des SL620

- 1) Den Drucker DS620 einschalten.
- 2) Medien in den Drucker einlegen (vgl. Schnellstartanleitung zum DS620).
- 3) Das DS-Tmini einschalten (Der EIN-Schalter befindet sich an der Rückseite.)
 - ➔ Nach ein paar Minuten ist die Photo Editing Software einsatzbereit. Innerhalb der Software erscheinen nur solche Produkte, die sich mit dem angeschlossenen Drucker und den eingelegten Medien ausdrucken lassen.



Hinweis: Ist der Drucker DS620 nicht angeschlossen, gibt die Software die folgende Meldung aus:

No products available. Please verify that the printers are properly connected to the system.

- ➔ Sobald der Drucker mit dem System verbunden ist, verschwindet die vorstehende Meldung automatisch innerhalb weniger Sekunden, und im Fenster erscheinen die Produkte, die sich mit dem angeschlossenen Drucker ausgeben lassen.

Änderung der voreingestellten Dialogsprache

- 1) Durch Berühren zunächst der linken, dann der rechten Ecke des Monitors das Hauptbedienfeld öffnen.



- 2) Tippen Sie **Settings**

auf die Schaltfläche (Einstellungen).



3) Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen) > „Language“ (Sprache).



Zur Wahl stehende Sprachen	
Tschechisch	Japanisch
Englisch	Polnisch
Finnisch	Portugiesisch
Französisch	Rumänisch
Deutsch	Russisch
Griechisch	Spanisch
Ungarisch	Ukrainisch
Italienisch	

- **Zur Wahl stehende Sprachen:** Zur Nutzung und Administration der Photo Editing Software stehen die vorstehend aufgeführten Sprachen zur Wahl.

- **Administrator Language** (Administrator-Sprache): Wählen Sie die Sprache aus, die für die Vornahme der Einstellungen voreingestellt sein soll. Damit die gewünschte Einstellung übernommen wird, müssen Sie die Software neu starten.
- **Language** (Sprache): Wählen Sie die Dialogsprache aus, in der die Bedienung des Programms erfolgen soll.
- **Select language** (Sprachwahl): Bei Einstellung auf „yes“ (Ja) eröffnen Sie dem Nutzer die Möglichkeit, aus der über die Schaltfläche „Available languages“ (Verfügbare Sprachen) festgelegten Auswahl eine Dialogsprache auszuwählen.

Druckauftrag erstellen

Hierbei handelt es sich um den Ablauf zum Erstellen und Drucken von einseitig bedruckten Produkten.

- 1) Wählen Sie „Prints“ (Abzüge).




- 2) Geben Sie das Medium bzw. den Ort an, auf dem die Bilder gespeichert sind, beispielsweise einen Ordner.




- 3) Wählen Sie die Bilder aus. Auch die Zahl der anzufertigenden Abzüge lässt sich an dieser Stelle durch wiederholtes Drücken der Schaltflächen „+“ und „-“ festlegen.




4) Legen Sie Produkt- und Finish-Typ fest.



5) Bearbeiten Sie die Druckmenge, schneiden und optimieren Sie die Bilder, fügen Sie Text hinzu.



6) Add Text (Text hinzufügen). Um die Größe und die Orientierung des Textes zu ändern, die Drehschaltfläche antippen und drehen.



7) Order Summary (Auftragsübersicht).

8) Geben Sie den Kundennamen ein.

9) Tippen Sie auf „Next“ (Weiter), um die Bestellung abzuschließen.

Herunterfahren des SL620

- 1) Durch Berühren zunächst der linken, dann der rechten Ecke des Monitors das Hauptbedienfeld öffnen.



- 2) Die Schaltfläche **Computer shutdown** (Computer herunterfahren) antippen.



- 3) Warten, bis sich das DS-Tmini automatisch ausgeschaltet hat.
- 4) Den Drucker DS620 ausschalten.
- 5) Spannungsversorgungskabel trennen.

Behebung von Störungen

Kapitel 4

Bei technischen Problemen und Fragen wenden Sie sich bitte an das DNP-PIE-Support-Team unter der Adresse:

support@dnpphoto.eu

Einzelheiten finden Sie im Anwenderhandbuch zur Photo Editing Software, das auf unserer Website www.dnpphoto.eu

zum Download bereitsteht.